

Kameda コス・スリーブ 新型工具

COS-sleeve

お待たせ
しました!





0.5 ~ 3.5 mm² **サイズフリー** 圧縮工具

IV・CV・KIV・MLFC
各種電線に対応!




ラチェット式、強度調節付き

■裸スリーブ



■絶縁キャップ付スリーブ



COSスリーブ圧縮工法は、耐震性能や省エネ効果に優れ特許を取得。(第4130931号)
日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)にご使用頂けます。

型番	適合電線			サイズ(mm)		パック 入数 (個)	適応工具
	電線サイズ (mm ²)	導体外径 (mm)	AWG電線	内径 D1	長さ L1		
COS-0.5-11N	0.5	0.9	AWG20~24	1.1	11	200	ACP-SF1
COS-0.75-11N	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11		
COS-1.25K-11N	1.25	1.5	AWG16	1.6	11		
COS-2-11N	2	1.8	AWG14	1.9	11		
COS-3.5-18N	3.5	2.4	AWG12	2.5	18	100	

型番	適合電線			サイズ(mm)			パック 入数 (個)	適応工具
	電線サイズ (mm ²)	導体外径 (mm)	AWG電線	内径 D1	長さ L1	長さ L2		
COS-0.5-11NC	0.5	0.9	AWG20~24	1.1	11	18	100	ACP-SF1
COS-0.75-11NC	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11	18		
COS-1.25K-11NC	1.25	1.5	AWG16	1.6	11	18		
COS-2-11NC	2	1.8	AWG14	1.9	11	20		
COS-3.5-18NC	3.5	2.4	AWG12	2.5	18	28		

仕様

- RoHS対応品
- 材質: 薄銅管、錫メッキ
絶縁キャップ…ナイロン
- プラケース入り (2016年10月より)



販売単位: 1パック
在庫: ○

用途

- スマートメーター、積算電力計、ブレーカー、インバーターなどのより線を挿入接続する機器にご使用ください。
- 挿入型端子台、差し込みコネクター、配線器具、照明器具、その他省エネ関連機器にも使用できます。

■スリーブ工具セット 販売単位: 1セット

COS-SF-KIT (裸スリーブ5点各1パック、工具1丁)

COS-SFC-KIT (絶縁キャップ付スリーブ5点各1パック、工具1丁)

COS-SFA-KIT (裸&絶縁スリーブ10点各1パック、工具1丁)



株式会社 **カメダデンキ** マルチアングル、盤用資材、配線資材、エコ照明

- 大阪 TEL(06)6997-5500 FAX(06)6997-5525
- 東京 TEL(03)3413-4075 FAX(03)3414-1011
- 名古屋 TEL(052)449-5155 FAX(052)449-5156
- 福岡 TEL(092)471-1693 FAX(092)471-1690

**KAMEDA
ECO
PROJECT**

<https://www.kameden.com>

